

## Fluke 931 接觸式和非接觸式雙用途轉速計



### 主要功能

- 6 位數背光顯示器可清晰讀取資料
- 訊號偵測提醒可避免無效的偵測動作
- 最大/最小/平均值和最終讀數
- 設定/關閉自動斷電功能
- 小尺寸且易於持握
- 輕鬆切換接觸式和非接觸式測量模式
- 不同的速度測量頭和轉速，可適應不同的測量場合
- 1 年保固

### 產品概述: Fluke 931 接觸式和非接觸式雙用途轉速計

Fluke 931 轉速計是一款手持式轉速計，整合了接觸式和非接觸式速度測量功能，並且能精確地測量每分鐘轉數 (RPM) 或表面速度與距離。Fluke 930 相當於配備最低配置的 Fluke 931。其中僅配置非接觸式測量功能，因此價格更實惠，還可提供穩定的品質。

應用：

- 重型製造業環境，例如汽車、紡織、紙漿和造紙、金屬製品
- 淨水廠
- 加工和化學製造廠
- 適用於工業系統的 HVAC 壓縮機

## 規格: Fluke 931 接觸式和非接觸式雙用途轉速計

轉速測量	
量程	光學 (非接觸式) 測量：1 至 99999 轉/分鐘 接觸式測量：1 至 19999 轉/分鐘 (僅限 Fluke 931)
精準度	±0.02%RD+1
感測距離	(光學) 500 公釐

規格	
電池類型	(2) 1.5V LR6 (鹼性) AA 電池
電池壽命	約 40 小時
操作溫度	0°C 到 50°C
存放溫度	-20°C 到 70°C
重量	250 克
尺寸	175 × 60 × 28 公釐
保固期	1 年

## 機型



### Fluke 931

Fluke 931 接觸式和非接觸式雙用途轉速計

- 0.1 公尺滾輪
- 圓錐形速度測量頭
- 內圓錐速度測量頭
- 延長桿
- 10 個反光條

Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊  
U.S.A. (800) 443-5853  
Europe/M-East/Africa  
+31 (0)40 267 5100  
Canada (800)-36-FLUKE  
其他 +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/zh-tw](http://www.fluke.com/zh-tw)

©2023 Fluke Corporation. Specifications subject to  
change without notice.  
11/2023

Modification of this document is not permitted  
without written permission from Fluke Corporation.